

Совет пользователю: Перечень новых модулей и функций, поддерживаемых контроллерами DirectLOGIC с разными версиями фирменного программного обеспечения (ФПО)

Если Вы приобрели новый модуль, в Ваш контроллер его не обнаруживает, то проверьте соответствие версии ФПО Вашего контроллера. В таблице указаны модули и соответствующие им версии ФПО. Версия ФПО Вашего контроллера должна быть такой или более новой.

Контроллер DL-05	
Версия ФПО	Поддерживаемые модули и функции
Version: V5.20	F0-04DAH-1, F0-04DAH-2 F0-08ADH-1, F0-08ADH-2 F0-08DAH-1, F0-08DAH-2
Version: V5.10	Поддержка команд IBox (Необходим DirectSOFT5).
Version: V5.00	D0-DCM F0-CP128
Version: V4.90	H0-ECOM100 F0-08SIM
Version: V4.70	F0-04RTD, F0-04TRS, F0-08NA-1, D0-10ND3F
Version: V4.60	F0-04THM, F0-04AD-2, H0-CTRIO H0-ECOM, H0-PSCM
Контроллер DL-06	
Version: V2.30	F0-04DAH-1, F0-04DAH-2 F0-08ADH-1, F0-08ADH-2 F0-08DAH-1, F0-08DAH-2
Version: V2.30	D0-DCM работает с командами: ACRB, AIN, MRX, MWX, PRINT, PRINTV (Необходим DirectSOFT v. 5.1)
Version: V2.10	Поддержка команд IBox (Необходим DirectSOFT5).
Version: V1.90	D0-DCM F0-CP128
Version: V1.80	H0-ECOM100 F0-08SIM
Version: V1.50	F0-04RTD, F0-04TRS, F0-08NA-1
Version: V1.40	H0-CTRIO, F0-04AD-2, D0-10ND3F
Version: V1.30	F0-04THM, H0-ECOM, H0-PSCM
Контроллер DL-260	
Version: V2.40	Поддержка команд IBox (Необходим DirectSOFT5).
Version: V2.20	F2-8AD4DA-1, F2-8AD4DA-2
Version: V1.50	Пуск в режиме RUN, если бит 13 = ON в V7633 и переключатель в TERM. По умолчанию - функция отключена. - Версия ФПО хранится в V7727.
Контроллер DL-250-1	
Version: V4.60	Поддержка команд IBox (Необходим DirectSOFT5).
Version: V4.40	F2-8AD4DA-1, F2-8AD4DA-2
Version: V3.70	Пуск в режиме RUN, если бит 13 = ON в V7633 и переключатель в TERM. По умолчанию - функция отключена. - Версия ФПО хранится в V7727.

Примечание: версию ФПО можно найти в DirectSOFT>PLC>Diagnostics>System Information