

**Совет пользователям: Модули не поддерживаемые ЦПУ D4-454**

**Тема: Перечень старых модулей, которые не поддерживаются ЦПУ D4-454 DirectLOGIC.**

При замене снятых с производства ЦПУ D4-450 и замене их на новый ЦПУ D4-454, существуют модули, которые могут не работать с новым ЦПУ D4-454, т.е. несколько модулей, которые могут быть в старых системах и которые не совместимы с новым ЦПУ D4-454. Это нужно учитывать при замене вашего оборудования. Также стоит, обязательно, обратить ваше внимание на разницу, в технических характеристиках ЦПУ D4-450 и ЦПУ D4-454

**Неподдерживаемое оборудование**

<b>Unsupported Modules Table*</b>	
<b>Bases</b>	<b>Retired</b>
D4-04B, D4-04BNX	Yes
D4-06B, D4-06BNX	Yes
D4-08B, D4-08BNX	Yes
<b>Input Modules</b>	
D4-32ND3-2	Yes
D4-16NA-1	Yes
<b>Output Modules</b>	
D4-08TD	Yes
<b>Analog Modules</b>	
D4-04AD	Yes
<b>Communications Modules</b>	
H4-ECOM	Yes
H4-ECOM-F	–
<b>Remote I/O Modules</b>	
D4-ERM	Yes
D4-ERM-F	–
<b>Specialty Modules</b>	
D4-PULS	Yes
D4-INT	Yes
F4-CP128-R	Yes
F4-CP512-1	Yes

**\*ПРИМЕЧАНИЕ.** Любое оборудование с кодом даты менее **09X0** или с первой цифрой, отличной от 0, 1 или 2, может не работать с **D4-454**. Мы советуем, чтобы любое оборудование старше десяти лет, которое в настоящее время не продается на **WEB-сайте AutomationDirect.com**, было обновлено до более новой версии.

**Отличия ЦПУ D4-450 и D4-454**

<b>D4-450 and D4-454 Differences</b>		
<b>Differences</b>	<b>D4-450</b>	<b>D4-454</b>
Total Memory	22.8K/30.8K	46.8K
Ladder Memory	7.5K/15.5K*	31.5K
DirectSOFT	Yes	Yes, version 6.1 or later
Memory Cartridge	Yes	"Not needed (D4-454 has same amount of memory as the largest memory cartridge)"
Battery	D3-D4-BAT	D2-BAT-1 (CR2354)
Mode Switch	Keyswitch	Toggle Switch (Same position/function)
Port 1 and 3 Baud rate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Port 1 and 3 settings	"8 data bits, 1 start bit, 1 stop bit, Odd, Even or No parity 7 data bits, 1 start bit, 1 stop bit, No parity"	8 data bits, 1 start bit, 1 stop bit, Odd, Even or No parity
Port 2 Protocol	DirectNet (master/slave), K-sequence, Non-procedure	"DirectNet (master/slave), K-sequence, Non-procedure, Modbus RTU (master/slave)"
Firmware Update	Port 1 only	Supported from all ports
Unsupported Hardware	–	See previous page

Нажмите ниже, чтобы увидеть самый актуальный список модулей, которые не поддерживаются ЦПУ D4-450 .

<https://cdn.automationdirect.com/static/manuals/d4454userm/appxf.pdf>

**Помощь:** Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [info@plcsystems.ru](mailto:info@plcsystems.ru) или по телефону **8 (800) 707-18-71** для дальнейшей помощи.