

Совет пользователям: Дополнительные настройки DirectSOFT версий 4/5

1. Можно изменить размер шрифта, используемого в описании (документации) переменных и программы.

Для этого надо:

Открыть файл **DS500.INI** в **DSLlaunch**, и найти
[Fonts]
Workspace Font=Arial:9

Закомментируйте строку при помощи « ; » и добавьте новую строку с названием и размером шрифта, который Вам нужен:

[Fonts]
;Workspace Font=Arial:9
Workspace Font=Arial:7

Если это не сработает (например, из-за утерянного или неустановленного шрифта), просто уберите знак комментария и удалите созданную линию. Все будет работать, как прежде. Можете повторить изменения снова

2. Можно ли изменить настройки длины строки и числа строк в Описании (Description)?

Можно изменить длину строки, но косвенно. Вы можете управлять форматированием, нажимая CTRL+ENTER , когда Вы находитесь на поле Documentation Editor Description (или Comment Editor). Это действие будет вставлять пользовательский «железный» CR (вместо программного CR используемого при переносе слов).

Однако, максимальное число строк в поле Description фиксировано и равно

3. Можно добавить новые поля в стандартную шапку DirectSOFT - «Описание программы» (ProjectInfoUser) или увеличить размер окна «Описание свойств» (Properties Description)

Для этого надо открыть файл **DS500.INI** (или DS400.INI для версии 4), и найти группу [ProjectInfoUser]. Ниже Вы увидите поля ввода: **Version, Company, Department, Programmer**. Вы можете отредактировать эти названия или добавить новые.

Можно например добавить "Modem Number" в список. Окно диалога **Properties** будет увеличено автоматически. Ограничение 10 полей ввода в группе ProjectInfoUser.

Амперсant (&) использован в окне для быстрого поиска. Его можно не использовать, если он Вам не нужен.

Но эти поля, только поля и они только одна длинная строчка. Более длинные описание таким способом не сделать.

4. Вы можете изменить путь к папке Проекты - Projects используемой DirectSOFT по умолчанию.

Изначально папка **Projects** folder находится там, где был установлен DirectSOFT. Для того чтобы изменить местонахождение папки, откройте файл **DS500.INI**, найдите группу [PATHS] измените строку PROJECT PATH= value. Вы можете, даже, указать сервер, используя UNC нотацию: PROJECT PATH=\\XServer\YDevice\ZProjects\. **Не забудьте, только, завершающую обратную косую черту (backslash)!**

5. Вы можете настроить вид экрана, используя известные стереотипы.

В меню для этого предусмотрена функция ТЕМА (**View->Themes**). С помощью этой функции Вы можете настроить вид экрана DirectSOFT в соответствии с привычным видом, например, как Office XP, Office 2003, Modern, Fancy ... и даже Mac.